

## Stromerzeuger Atlas Copco QAX 20

<b>Antriebsmotor</b>	4-Zylinder-Diesel-Motor
<b>Leistung</b>	19 kW / 22 PS
<b>Tankinhalt</b>	80 L Diesel
<b>Kraftstoffautonomie</b>	29,5 Stunden / bei 75 % Last
<b>Verbrauch bei Leerlauf</b>	1,18 l/Std.
<b>Verbrauch bei</b>	bei 50 % Last 3,2 l/Std
<b>Verbrauch bei</b>	bei 75 % Last 3,9 l/Std
<b>Verbrauch bei</b>	bei 100 % Last 4,5 l/Std
<b>Schalldruckpegel</b>	Bei 7m – 75% Last - Leerlauf 68 dB(A)
<b><u>Generator:</u></b>	
<b>Volt</b>	230 und 400 V
<b>Max. Leistung</b>	20 kVA
<b>L x B x H</b>	2200 x 1040 x 1020
<b>Leergewicht</b>	864 kg
<b>Steckdosen 32A</b>	1
<b>Steckdosen 16A</b>	1
<b>Steckdosen 220A</b>	1
<b>Steckdosen Schuko 16A 230 V</b>	1



**Sofort Mieten**



**08462 / 200524**